



ПРОГРАМИРОВАНИЕ БРЕЛКА APOLLO версии STRONG для NICE FLOR-S (SMILO) с динамическим кодом.

Для работы нового пульта его необходимо зарегистрировать.

Метод регистрации **с доступом** к плате радиоприемника.

Найдите плату радиоприемника (при нажатии кнопки любого пульта NICE на плате должен мигать светодиод). На плате приемника нажмите и удерживайте кнопку, расположенную рядом со светодиодом, пока он не загорится постоянно. Нажмите и удерживайте на пульте APOLLO выбранную кнопку, пока светодиод на плате не потухнет. Отпустите эту кнопку пульта и повторно нажмите ее опять, удерживая, пока светодиод на плате приемника не моргнет три раза. Отпустите кнопку пульта. Светодиод на плате мерцает непрерывно, а потом потухнет, что сигнализирует об удачной регистрации. Проверьте работу нового пульта.

Дистанционный метод.

Необходимо находится в зоне действия приемника. Нажмите и удерживайте в течение 5 сек выбранную кнопку нового пульта APOLLO. После этого три раза длительностью по 1 сек с интервалом 1 сек нажмите рабочую кнопку старого пульта. Далее нажмите на 1 сек ту же выбранную кнопку APOLLO. Через 5 сек проверьте работу нового пульта.